

■ 产品简介

CD4093 是一款采用先进 CMOS 技术设计的具有施密特输入特性的 2 输入与非门。它有较好的抗干扰能力和较强的驱动能力。

■ 产品特点


- 低输入电流： $I_{IN} \leq 1.2 \mu A$, @ $V_{IN} = V_{DD} = 18V$, $T_a = 25^\circ C$
- 低静态功耗： $I_{DD} \leq 1.2 \mu A$, @ $V_{DD} = 18V$, $T_a = 25^\circ C$
- 宽工作电压范围： 3.0V to 18V
- 封装形式： DIP14 、 SOP14

■ 产品用途

- 电子开关
- 信号振荡发生器
- 工控应用
- 其它应用领域

■ 封装形式和管脚功能定义

管脚序号	管脚	管脚序号	管脚
DIP14/SOP14	定义	DIP14/SOP14	定义
1	A	14	VDD
2	B	13	H
3	J	12	G
4	K	11	M
5	C	10	L
6	D	9	F
7	VSS	8	E




■ 极限参数

参数	符号	极限值	单位
电源电压	V_{DD}	-0.5-20	V
输入电压	V_{IN}	-0.5+ $V_{SS} - V_{DD} + 0.5V$	V
功耗	P_D	500	mW
工作温度	T_A	-40-85	$^\circ C$
存储温度	T_S	-65-150	$^\circ C$
引脚焊接温度	T_w	260, 10s	$^\circ C$

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

原理逻辑图



注：1/4 组

真值表

INPUTS		OUTPUTS
B/D/F/H	A/C/E/G	J/K/L/M
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

注：1、L 为低电平，H 为高电平；
2、 $\overline{AB}=J$ ； $\overline{CD}=K$ ； $\overline{EF}=L$ ； $\overline{HG}=M$

推荐工作条件

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	3		15	V
输入输出电压	V_{IN} 、 V_{out}	0		V_{DD}	V
工作温度	T_A	0		60	°C

电学特性

直流电学特性：（ $T_A=25^\circ\text{C}$ 除非特别指定）


符号	项目	测试条件	V_{DD} (V)	最小值	典型值	最大值	单位
V_P	施密特输入上电压		5	—	3.2	4	V
			15	—	8.8	9.5	V
V_N	施密特输入下限电压		5	1.0	1.8	—	V
			15	4.0	5.4	—	V
V_H	施密特回滞电压宽度 V_P-V_N		5	—	1.4	—	V
			15	—	3.4	—	V
V_{OH}	高电平输出电压	$ I_{OUT} < 1\mu\text{A}$	5	4.95	—	—	V
			10	9.95	—	—	V
			15	14.95	—	—	V
V_{OL}	低电平输出电压	$ I_{OUT} < 1\mu\text{A}$	5	—	0	0.05	V
			10	—	0	0.05	V
			15	—	0	0.05	V
I_{IN}	输入电流	$V_{IN}=V_{DD}$ or V_{SS}	18	—	0.01	1.2	μA
I_{OH}	高电平输出电流	$V_O = 4.6\text{V}$	5	—	-1.8	—	mA
		$V_O = 9.5\text{V}$	10	—	-3.7	—	mA
		$V_O = 13.5\text{V}$	15	—	-13.7	—	mA
I_{OL}	低电平输出电流	$V_O = 0.4\text{V}$	5	—	3.6	—	mA
		$V_O = 0.5\text{V}$	10	—	8.6	—	mA
		$V_O = 1.5\text{V}$	15	—	32.5	—	mA
I_{DD}	工作电流	$V_{IN}=V_{DD}$ or V_{SS}	18	—	0.01	1.2	μA

交流电学特性： $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，见测试方法。


项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
最大传输延迟时间 A or B to J C or D to K E or F to L G or H to M	t_{PHL}	$V_{DD}=5\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	130	—	ns
	t_{PLH}		—	85	—	ns
	t_{PHL}	$V_{DD}=10\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	70	—	ns
	t_{PLH}		—	50	—	ns
	t_{PHL}	$V_{DD}=15\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	60	—	ns
	t_{PLH}		—	35	—	ns
输出最大上升、下降沿延迟时间	t_{THL}	$V_{DD}=5\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	90	—	ns
	t_{TLH}		—	70	—	ns
	t_{THL}	$V_{DD}=10\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	50	—	ns
	t_{TLH}		—	35	—	ns
	t_{THL}	$V_{DD}=15\text{V}$ $C_L=51\text{pF}$	—	40	—	ns
	t_{TLH}		—	25	—	ns

■ 测试方法

1、测试接线图




2、波形测量示意图



- 注：1、See Testing Table 指交流电学特性表中相应测试项目；
 2、CL 电容为外接贴片电容（0603），靠近输出管脚接入，电容地靠近芯片 VSS；
 3、Input：端口输入电平， $f=1\text{MHz}$ ， $D=50\%$ 方波， $t_r=t_f\leq 20\text{ns}$ ；
 4、Output：Y 端输出测试。


■ 封装信息

CD4093 SOP14



Dimensions In Millimeters					
Symbol :	Min :	Max :	Symbol :	Min :	Max :
A	1.225	1.570	D	0.400	0.950
A1	0.100	0.250	Q	0°	8°
B	8.500	9.000	a	0.420 TYP	
C	5.800	6.250	b	1.270 TYP	
C1	3.800	4.000			

CD4093D DIP14



Dimensions In Millimeters					
Symbol :	Min :	Max :	Symbol :	Min :	Max :
A	6.100	6.680	L	0.500	0.800
B	18.940	19.560	L1	3.000	3.600
D	8.200	9.200	a	1.524 TYP	
D1	7.42	7.820	c	0.457 TYP	
E	3.100	3.550	d	2.540 TYP	